

펌웨어 릴리즈 노트

SAMSUNG

모델명 : SL-C410W, 412W, 413W, 417W 계열

날짜:

2016년 1월 5일

버전	유형	변경내용
V3.00.02.06 (2014-4-7)	문제점 수정	Wifi Direct 최대 연결된경우 안드로이드 4.3 모바일에서 간헐적 연결안되는 문제 수정
		NFC 연결 문제 개선
V3.00.02.07 (2014-4-15)	문제점 수정	흑백인쇄 색상개선
		미세먼지 개선을 위한 온도 변경
V3.xx.02.07_0401040_1.01 (2014-5-22)	문제점 수정	구글 클라우드 프린트 이슈 수정
V3.00.02.16 (2014-12-22)	문제점 수정	OTG 케이블 호환성 이슈 수정
		구글 클라우드 프린트 특허 이슈, 정크 DATA 제어 관련 수정
		구글 클라우드 프린트에서 JPEG/TXT 파일인쇄시 에러 출력 수정
		USB 케이블로 연결된 PC 에서 인쇄 안되는 문제 수정
		펌웨어 업데이트 후 사용자 설정값 초기화 되는 문제 수정
V3.00.02.19 (2015-9-25)	기능 추가	삼성 클라우드 프린트 지원
		PCL5, PCL6 신규 폰트 추가
	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] 간헐적 인쇄, 등록해지 안됨 수정
V3.00.02.20 (2016-1-4)	문제점 수정	인쇄 품질(화상오염) 문제 수정

※ 주의사항


- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

펌웨어 업데이트 방법

1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 프린터 연결 상태를 확인합니다.
2. 펌웨어 업데이트를 실행하기전 현재 프린터의 펌웨어 버전을 확인합니다.
취소버튼을 약 2초 동안 눌러, 연두색 LED 가 천천히 깜빡이면 버튼을 놓습니다.
출력된 Configuration Report 에서 Firmware Version 을 확인하세요.



- * 현재 버전이 V3.xx.01.xx 인 경우는 패치 파일(C41xW_Upgrade_Patch.exe)을 실행합니다.
패치파일 실행시 LED 반응
 - 2.1) 빨간색 LED 가 약 30초 정도 깜빡입니다.
 - 2.2) 연두색 LED 가 약 30초 정도 켜져 있습니다.
 - 2.3) 빨간색 LED 가 약 1분 정도 깜빡입니다.
 - 2.4) 연두색 LED 가 켜지면서 패치파일 실행이 완료되었습니다.
 - 2.5) 3번 안내에 따라 펌웨어 업데이트를 진행합니다.
 - * 현재 버전이 V3.xx.02.00 이상인 경우, 패치 파일을 실행하지 않고 3번 단계를 진행합니다.
3. C410W_V3.00.02.20.hd 파일을 드래그하여 usblist2.exe 파일에 올려 놓으면
펌웨어 업데이트가 진행됩니다.



4. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.